

Arbeitsbereiche der CMC III Infrarot-Zugangssensoren

- Sensoren:
- CMC III Processing Unit
 - CMC III Processing Unit Compact
 - CMC III Infrarot-Zugangssensor
 - CMC III CAN-Bus Access



Wichtige Informationen:

Der jeweilige Sensor sollte möglichst immer auf der Türanschlagseite angebracht werden. Eine geöffnete Tür wird bei dieser Montageposition schneller erkannt, da sich der Winkel der Folie hier schneller ändert. Die Reflexionsfolie muss sorgfältig aufgeklebt und exakt ausgerichtet sein.

Der Wert "Sensitivity" kann auf der Webseite der CMC III Processing Unit eingestellt werden. Im Auslieferungszustand haben alle Sensoren den Wert "2".

Für weitere Informationen zur Konfiguration des Systems lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung zur CMC III Processing Unit.

In der folgenden Tabelle sind jeweils die Minimal- und Maximalabstände zwischen dem jeweiligen Sensor und der Reflexionsfolie in Abhängigkeit des eingestellten Sensitivity-Wertes aufgeführt, bei der die Tür im geschlossenen Zustand erkannt wird.

Sensoren	Artikel-Nummer	Sensitivity 1		Sensitivity 2		Sensitivity 3	
		min (mm)	max (mm)	min (mm)	max (mm)	min (mm)	max (mm)
CMC III Processing Unit	7030000	20	85	20	140	20	160
CMC III Processing Unit Compact	7030010	20	85	20	140	20	160
CMC III Infrarot-Zugangssensor	7030120	16	80	16	90	16	100
CMC III CAN-Bus Access	7030200	25	40	25	70	25	100