


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.711

Boîtier prise de courant

État: 14.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.711 - Boîtier prise de courant pour lampe à diodes

Le boîtier prise de courant associé aux lampes à diodes constitue un ensemble flexible pour une mise en œuvre internationale.



Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Référence | SZ 2500.711 |
| Description produit | Le boîtier de prises associée aux lampes à diodes constitue un ensemble flexible pour une mise en œuvre internationale. |
| Avantages | Mêmes accessoires de raccordement que pour les lampes à diodes Possibilité de mise en cascade avec lampe à diodes Montage flexible possible dans toute l'armoire et sur le cadre de porte tubulaire Placement ergonomique du boîtier à prises sur des surfaces planes Aucun besoin de câblage complémentaire grâce à une technique de raccordement simple et intégration dans le circuit électrique de la lampe à diodes |
| Matériaux | Plastique |
| Couleur | RAL 7016 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Possibilités de raccordement | Alimentation 3 pôles Câblage intérieur 3 pôles |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Remarque | Un câblage intérieur ou une alimentation tripolaire est nécessaire en fonction de l'application |
| Dimensions | Largeur: 163 mm Hauteur: 68 mm Profondeur: 43,5 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...55 °C |
| Prises | GB (type G, BS 1363) |
| Tension nominale | 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.275 |
| Poids brut | 0.281 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| EAN | 4028177956889 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|