Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.240

Adaptateurs de raccordement RiLineX

État: 24.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

RX 9360.240 - Adaptateurs de raccordement RiLineX

Adaptateurs de raccordement RiLineX pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. L'adaptateur séduit par sa construction compacte. Le démontage peut se faire exclusivement à l'aide d'outils. Le raccordement des câbles peut être réalisé aussi bien depuis le haut que le bas. La borne de raccordement divisible permet d'insérer très facilement les câbles. Les adaptateurs peuvent également être utilisés pour les barres de cuivre plates. Le montage se fait par simple encliquetage sur le tableau RiLineX. Les adaptateurs peuvent aisément être installés sur les jeux de barres RiLine60. Ils offrent une résistance aux courts-circuits élevée ainsi qu'une protection contre les contacts facile à monter. L'appareil dispose d'une fixation par vis qui permet à la fois d'assurer le contact entre la barre et le conducteur et de régler l'épaisseur de la barre (5/10 mm).







Caractéristiques

Référence	RX 9360.240
Avantages	Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005
Courant nominal (valeur indicative CEI)	432 A
Courant nominal max. du câble cylindrique (CEI)	680 A
Courant nominal max. du câble cylindrique (UL)	640 A

Caractéristiques

Courant nominal max. de la barre de cuivre lamellée (IEC)	870 A
Courant nominal max. de la barre de cuivre lamellée (UL)	840 A
Remarque	Le courant nominal indiqué à titre indicatif est basé sur le courant de régime maximal recommandé pour un câble unipolaire avec une température admissible du conducteur de 70 °C, conformément à la norme CEI 61439-1, tableau H.1, pour une pose horizontale à l'air libre, à une température ambiante de 55 °C. Le courant nominal max. indiqué (CEI) décrit le courant de régime max. recommandé pour le point de connexion, avec une température excessive limite de 70 K, conformément à la norme CEI 61439-1 (tableau 6) pour des conducteurs posés à distance à l'air libre. La température d'isolation admissible est alors à respecter.
Valeurs électriques UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, non protégé 100 kA - 600 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Dimensions	Largeur: 145 mm Hauteur: 239,4 mm Profondeur: 104,6 mm
Raccordement de câbles cylindriques	95 - 300 mm²
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	32 x 20 mm
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

Caractéristiques

Tension nominale	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Taux de contamination	3
Normes	IEC/EN 61439-1 UL 508
Crête de tension nominale Uimp	12 kV
Tension d'isolation nominale Ui	1 000 V
Puissance dissipée max.	28 W
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2X
Humidité de l'air max. en fonctionnement	90 %
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Résistance au feu	15,903 MJ/m²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,8 kg
Poids brut	1,849 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	10,57
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC001531

Caractéristiques

Description produit	Adaptateurs de raccordement RiLineX pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. L'adaptateur séduit par sa construction compacte. Le démontage peut se faire exclusivement à l'aide d'outils. Le raccordement des câbles peut être réalisé aussi bien depuis le haut que le bas. La borne de raccordement divisible permet d'insérer très facilement les câbles. Les adaptateurs peuvent également être utilisés pour les barres de cuivre plates. Le montage se fait par simple encliquetage sur le tableau RiLineX. Les adaptateurs peuvent aisément être installés sur les jeux de barres RiLine60. Ils offrent une résistance aux courts-circuits élevée ainsi qu'une protection contre les contacts facile à monter. L'appareil dispose d'une fixation par vis qui permet à la fois d'assurer le contact entre la barre et le conducteur et de régler l'épaisseur de la barre (5/10 mm).

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration