


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.600

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

Stand: 13.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.600 - Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/Buchse

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.600
Ausführung	Buchse, 3-polig
Produktbeschreibung	Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.
Nenn-Querschnitt	1,5 mm ²
Abmessung	Breite: 17,9 mm Höhe: 14 mm Tiefe: 63,6 mm
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig	0,25 - 1,5 mm ²
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig AWG	AWG 16 - AWG 22
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	0,25 - 1 mm ²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	AWG 18 - AWG 22
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.065
Bruttogewicht	0.08
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177918733

Eigenschaften

ETIM 9 EC002567

ETIM 8 EC000458

ECLASS 8.0 27440314

Approbationen

Approbationen UR + C-UR (recognized)

Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK