

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1199.100

Zestaw do łączenia szeregowego

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1199.100 - Zestaw do łączenia szeregowego do AX, KX, AE, KL

Do łączenia obudów AX/KX. Niezbędne do tego otwory muszą zostać wykonane samodzielnie.



Cechy

Nr kat.	SZ 1199.100
Opis produktu	Do szeregowania obudów AX/KX. Niezbędne do tego otwory muszą zostać wykonane samodzielnie.
Korzyści	Specjalne śruby i nakrętki ograniczają ściskanie uszczelki i zapewniają w ten sposób trwałe uszczelnienie pomiędzy szafami Specjalne śruby i nakrętki do szybkiego, prostego montażu bez nacinania gwintów Samoprzylepna uszczelka z rozmieszczonych rzędowo elementów uszczelniających i narożnych do indywidualnego dopasowania do różnych rozmiarów obudów
Zakres dostawy	Specjalne śruby i nakrętki Elementy uszczelniające, samoprzylepne
Wskazówka	1 opakowanie wystarcza na połączenie szeregowo o wymiarach do wys. x głęb. = 800 x 350 mm W przypadku KX E-Box nie jest możliwe łączenie szeregowo po stronie z zawiasami
Pasujący do	Typ obudowy: AX KX AE KL Wysokość: ≤ 800 mm Głębokość: ≤ 350 mm

Cechy

Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4X Typ 12
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 66 przy fachowym montażu
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,249 kg
Masa brutto	0,281 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Opis produktu	SZ Łącznik szeregowy, do AX, KX, AE, KL, WxG: 800x350 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL - FTTA
----------	------------------