

Rozdział mocy

Systemy szyn zbiorczych (100/185/150 mm)

Wsporniki szyn zbiorczych

3-bieg.

Informacje techniczne dotyczące obliczenia prądów znamionowych wg DIN 43 671, patrz rozdział 2-102, strona 1/2 Wskazówka: SV 3052.000 – Segment bazowy wspor- nika szyn zbiorczych może być również stosowany jako wspornik 1-biegunowy					
	Do systemów szynowych	1250 A	1600 A	2500 A	3000 A
	Odstęp między osiami szyn mm	100	185	150	150
	Maks. mocowanie szyn bez elementów wtykowych mm	60 x 10	80 x 10	2 x 80 x 10	2 x 100 x 10
	Elementy wtykowe do – redukcji przekroju do mm – redukcji szerokości szyn w odstępach co 10 mm	30 x 10 do 50 x 10 –	50/60 x 10 –	– ■	– ■
Nr kat. SV	3073.000	3052.000	3055.000	3057.000	
Dane montażowe do zastosowań wg IEC (EN)					
Moment dokręcenia Nm					
– Śruby mocujące	10	5	10	10	
– Mocowanie pokrywy	3	–	10	10	
– Śruby mocujące szynę	–	40	–	–	