### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### CP 6052.700

# Adaptateur pour garantir l'indice de protection

État: 19.05.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## CP 6052.700 - Adaptateur pour garantir l'indice de protection pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour garantir l'indice de protection entre le coffret de commande et le pied/bras porteur.



#### Caractéristiques

Référence	CP 6052.700
Description produit	Pour le montage d'éléments d'entrées de câbles courants présentant un diamètre extérieur M63 x 1,5. Pour garantir l'indice de protection entre le coffret de commande et le pied/bras porteur.
Domaines d'application	L'étanchéité d'un coffret de commande par rapport à : Couplage CP 60 / 120 / 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Fixation CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Couplage d'angle 90° CP 60 / 120, 6206.380, 6212.380
Matériau	Aluminium
Finition	Anodisé noir
Composition de la livraison	Adaptateurs Avec joints d'étanchéité Vis incluses
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.15
Poids brut	0.194
Numéro du tarif douanier	76169990

© Rittal 2025

### Caractéristiques

EAN	4028177708051
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

### **Approbation**

Explications Déclaration fabricant

© Rittal 2025 3