

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.610

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

Stand: 15.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.610 - Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/ Buchse

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2500.610 |
| Ausführung | Buchse, 2-polig |
| Produktbeschreibung | Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen. |
| Nenn-Querschnitt | 1,5 mm ² |
| Abmessung | Breite: 15,6 mm Höhe: 13,2 mm Tiefe: 61,6 mm |
| Anschluss von Rundleitern, eindrätig | 0,25 - 1,5 mm ² |
| Anschluss von Rundleitern, eindrätig AWG | AWG 16 - AWG 22 |
| Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig | 0,25 - 1 mm ² |
| Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig | AWG 18 - AWG 22 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Bruttogewicht | 0,073 kg |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002567 |
| ETIM 8 | EC000458 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| ECLASS 8.0 | 27440314 |
| Produktbeschreibung | SZ Buchse, für Einspeisung und Durchgangsverdrahtung, 2 polig, 24 V DC, Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Herstellereklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
