

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2500.630

# Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

Stand: 07.10.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.630 - Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/ Buchse

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.630
Ausführung	Stecker, 3-polig
Produktbeschreibung	Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.
Nenn-Querschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Abmessung	Breite: 17,9 mm Höhe: 14 mm Tiefe: 63,6 mm
Anschluss von Rundleitern, eindrätig	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, eindrätig AWG	AWG 16 - AWG 22
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	0,25 - 1 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	AWG 18 - AWG 22
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.05
Bruttogewicht	0.08
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177918764

# Eigenschaften

---

ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27440314

---

# Approbationen

---

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Herstellereklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

---