


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.640

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

Stand: 06.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.640 - Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/Buchse

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.640
Ausführung	Stecker, 2-polig
Produktbeschreibung	Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.
Nenn-Querschnitt	1.5 mm ²
Abmessung	Breite: 15,6 mm Höhe: 13,2 mm Tiefe: 61,6 mm
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig	0,25 - 1,5 mm ²
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig AWG	AWG 16 - AWG 22
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	0,25 - 1 mm ²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	AWG 18 - AWG 22
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.045
Bruttogewicht	0.064
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177918771
ETIM 9	EC002567

Eigenschaften

ETIM 8 EC000458

ECLASS 8.0 27440314

Approbationen

Approbationen UR + C-UR (recognized)

Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK