

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 7993.146

Adaptateur de montage pour interrupteur principal

État: 04.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 7993.146 - Adaptateur de montage pour interrupteur principal pour intégration dans la porte

Adaptateur de montage pour interrupteur principal pour le montage dans les armoires Rittal VX25, TS 8 et VX SE. Une poignée d'interrupteur principal fixe et déportée vers l'arrière peut être montée dans une porte d'armoire électrique à l'aide de l'adaptateur de montage pour interrupteur principal.

Caractéristiques

Référence	SZ 7993.146
Description produit	Adaptateur de montage pour interrupteur principal pour le montage dans les armoires Rittal VX25, TS 8 et VX SE. Une poignée d'interrupteur principal fixe et déportée vers l'arrière peut être montée dans une porte d'armoire électrique à l'aide de l'adaptateur de montage pour interrupteur principal.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Revêtement poudre, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Porte-interrupteur Cadres d'étanchéité Polyéthylène cellulaire
Convient à la largeur de porte	500 mm
Possibilités de montage	Le porte-interrupteur qui reçoit l'entraînement en rotation est monté directement devant la porte sur un ou deux rails de montage
Consigne de montage	Les perçages pour le passage du moteur rotatif peuvent être réalisés de manière personnalisée. Un joint d'étanchéité à coller en polyéthylène cellulaire, qui est pressé sur la tôle lorsque la porte est fermée, est joint à la livraison pour l'arrière du cadre d'étanchéité.
Dimensions	Largeur: 310 mm Hauteur: 450 mm Profondeur: 90 mm

Caractéristiques

Convient au type d'enveloppe	VX VX SE TS
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5,72 kg
Poids brut	6,72 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Description produit	SZ main switch installation adapter for door width 500 mm