

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 7993.146**

**Adaptador de montaje para  
interruptor principal**

Estado: 22-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 7993.146 - Adaptador de montaje para interruptor principal para montaje de puerta

Adaptador de montaje para interruptor principal para sistemas de armarios VX25, TS 8 y VX SE de Rittal. El adaptador permite el montaje de una maneta de interruptor principal en posición fija y empotrada en una puerta de armario.

## Características

Referencia	SZ 7993.146
Descripción producto	Adaptador para interruptor principal para montaje en sistemas de armarios VX25, TS 8 y VX SE de Rittal. El adaptador permite el montaje de una maneta de interruptor principal en posición fija y empotrada en una puerta de armario.
Material	Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Texturizada, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Alojamiento de mandos Marco de estanqueidad Poliuretano celular
Adecuado para ancho de puerta	500 mm
Posibilidades de montaje	El alojamiento de mandos para alojar el actuador de giro se monta directamente frente a la puerta en uno o dos chasis de sistema
Observación para el montaje	El taladro para el actuador de giro puede realizarse individualmente. Se adjunta una junta adhesiva de poliuretano celular para la parte posterior del marco de estanqueidad, que con la puerta cerrada presiona sobre la placa de montaje.
Dimensiones	Anchura: 310 mm Altura: 450 mm Profundidad: 90 mm
Adecuado para tipo de armario	VX VX SE TS

# Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5,72 kg
Peso bruto	6,72 kg
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Descripción producto	SZ Adaptador de montaje para interruptor principal para montaje de puerta