

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.640

# Accesorios de conexión: para configuración propia

Estado: 30/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.640 - Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/casquillo

Casquillos y conectores para la confección individualizada de cables de conexión.

## Características

Referencia	SZ 2500.640
Ejecución	Conector, 2 polos
Cross-section, nominal	1,5 mm <sup>2</sup>
Dimensiones	Anchura: 15,6 mm Altura: 13,2 mm Profundidad: 61,6 mm
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Conexión de conductores cilíndricos, monofilares AWG	AWG 16 - AWG 22
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	0,25 - 1 mm <sup>2</sup>
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	AWG 18 - AWG 22
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0,045 kg
Peso bruto	0,064 kg
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27440314
Descripción producto	SZ Conector para luminaria LED, 2 polos, 24 V (DC)

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UR + C-UR (recognized)

---

Explicaciones

Declaración del fabricante

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK