

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.640

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

Stand: 01.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.640 - Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/ Buchse

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.640
Ausführung	Stecker, 2-polig
Produktbeschreibung	Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.
Nenn-Querschnitt	1,5 mm ²
Abmessung	Breite: 15,6 mm Höhe: 13,2 mm Tiefe: 61,6 mm
Anschluss von Rundleitern, eindrätzig	0,25 - 1,5 mm ²
Anschluss von Rundleitern, eindrätzig AWG	AWG 16 - AWG 22
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätzig	0,25 - 1 mm ²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätzig	AWG 18 - AWG 22
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,045 kg
Bruttogewicht	0,064 kg
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27440314

Produktbeschreibung

SZ Stecker, für Durchgangsverdrahtung, 2 polig, 24 V DC,
Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

Approbationen

Approbationen

UR + C-UR (recognized)

Erklärungen

Herstellereklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK