

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2500.650

# Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

Stand: 01.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.650 - Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/ Buchse

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.650
Ausführung	Stecker, 2-polig
Produktbeschreibung	Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.
Nenn-Querschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Abmessung	Breite: 15,6 mm Höhe: 13,2 mm Tiefe: 61,6 mm
Anschluss von Rundleitern, eindrätig	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, eindrätig AWG	AWG 16 - AWG 22
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	0,25 - 1 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	AWG 18 - AWG 22
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,045 kg
Bruttogewicht	0,07 kg
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC002567

# Eigenschaften

---

ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27440314
Produktbeschreibung	SZ Stecker, für Durchgangsverdrahtung, 2 polig, 100-240 V, Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

# Approbationen

---

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Herstellereklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK