Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2500.650

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 2500.650 - Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/Buchse

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.650	
Ausführung	Stecker, 2-polig	
Produktbeschreibung	Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.	
Nenn-Querschnitt	1,5 mm²	
Abmessung	Breite: 15,6 mm Höhe: 13,2 mm Tiefe: 61,6 mm	
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig	0,25 - 1,5 mm²	
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig AWG	AWG 16 - AWG 22	
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	0,25 - 1 mm²	
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	AWG 18 - AWG 22	
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V	
Verpackungseinheit	5 Stück	
Nettogewicht	0.045	
Bruttogewicht	0.07	
Zolltarifnummer	85369095	
EAN	4028177918788	

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC002567	
ETIM 8	EC000458	
ECLASS 8.0	27440314	

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Herstellererklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3