

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9635.371 Geräteadapter

Stand: 04.07.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.371 - Geräteadapter 1-polig

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9635.371
Ausführung	L1
Funktionsweise	Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Je nach gewünschtem Phasenanschluss werden unterschiedliche Adapterausführungen benötigt Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Bemessungsstrom max.	16 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V (AC), 1~
Polzahl	1-polig
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 14
Länge Anschlussleitung	100 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Tragschienen-Typ	fest
Abmessung	Breite: 18 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 35 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	0,3 kg
Bruttogewicht	0,358 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,006

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV Geräteadapter 16 A, 690 V (AC), 1-polig, Ausführung L1, Anschlussleitung AWG 14, BH: 18x160 mm (RiLine Compact)

---

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

---