


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4398.500

Bæreskinne 75 x 20 mm

Stat: 05-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4398.500 - Bæreskinne 75 x 20 mm til VX, TS, VX SE

Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.



Funktioner

Best.nr.	TS 4398.500
Udgave	uden huller
Produktbeskrivelse	Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen På lodret TS-skabsprofil over indstiksmøtrik 8800.808 eller over adapterskinne for VX-kompatibilitet, forskudt i højden, over TS-montageskinne 25 x 38 mm På horisontalt TS-skabsprofil: i bredden, i dybden Ved SE endvidere på horisontalprofil i bredden fornedet og foroven eller i dybden fornedet og foroven over indstiksmøtrik 8800.808
Passer til	Bokstype: VX TS VX SE Bredde: = 800 mm Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	9,152 kg

Funktioner

Bruttovægt	9,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS montageskinne, til VX, TS, VX SE, til B/D: 800 mm, ikke perforeret

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------