


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.348

Bundplademodul til kabelindføring i siden

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.348 - Bundplademodul til kabelindføring i siden til VX IT

Med justerbar åbning og børstelister i begge sider. Takket være åbningerne i siden kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.

Funktioner

Best.nr.	VX 5301.348
Produktbeskrivelse	Med justerbar åbning og børstelister i begge sider. Takket være åbningerne i siden kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.
Materiale	Modulplade: Stålblade Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Overflade	Modulplade: galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i VX IT Bundplademodulet kan kombineres med andre bundmoduler med en dybde på 237,5 mm ved udskiftning
Bemærk	Bundplademoduler med børsteliste ikke egnet til anvendelsesformål med kapslingsklasse iht. IEC 60 529
Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2 kg
Bruttovægt	2,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620

Funktioner

ECLASS 8.0

27189261

Produktbeskrivelse

Flangeplademodul, til kabelindføring i siden, til VX IT, Bredde: 800 mm