Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Børstesæt

Stat: 10-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.036 - Børstesæt Til kabelkanal VX IT

Udskæringer til kabelføring på ønskede positioner i sideplader, bagplader, låger, top- og flangeplader kan med børstelisten ved simpel påsætning lamineres optisk tilsvarende.

Funktioner

Best.nr.	VX 5302.036
Produktbeskrivelse	Til fuld afblænding rundt om 19"-montageniveauet og målrettet føring af den kolde luftstrøm til de indbyggede komponenter.
Fordele	Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse Kan evt. skruemonteres Afstemt efter den maksimale kabinethøjde 47 HE, til individuel afkortning
Anvendelsesområder	Børstesættet er beregnet til at blive kombineret med to vertikale kabelkanaler, til montering i begge sider, af 19"-monteringsniveauet. Hvis børstesættet kombineres med en kabelkanal, kan enheden anvendes som alternativ til sideafskærmning til afbøjning af luften. Som delvis udbygning er der også mulighed for en kombination med luftstyreplade og kabelkanal
Funktionsmåder	Børstesættet består af vertikale børstelister til området mellem kabelkanal og sidepanel samt horisontal luftledestyreplade til afbøjning af luften med børstelister til afskotning i top- og bundområdet på 19"-monteringsniveau
Materiale	Børsteliste: Plast, UL 94-V0 Børster: Plast, UL 94-HB Luftstyreplader: Stålplade, lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	2 børstelister, vertikale, begge sider 2 luftstyreplader horisontalt, øverst og nederst 2 vandrette børstelister, øverst og nederst mellem første 19"-montageprofiler og top- og bundplade 8 børstelister mellem kabelkanal og top- eller bundplade Inkl. montagematerialer
Børstelængde	48 mm

Funktioner

Indbygningsmuligheder	19"-profilskinner standard i VX IT 19"-profilskinner dynamic i VX IT
Montageanvisning	Hvis kabelkanalen i kombination med børstesættet skal anvendes som luftstyringselement, skal kabelgennemføringsåbningerne i kabelkanalen lukkes eller afdækkes med et kabelgennemføringspanel med børsteskinne
Passer til	Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,6 kg
Bruttovægt	4,8 kg
Toldtarifnummer	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	Børstesæt 0, Til skabsbredde/-dybde: 800, 0, 0

© Rittal 2026