


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 7993.146

Indbygningsadapter til hovedafbryder

Stat: 05-10-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 7993.146 - Indbygningsadapter til hovedafbryder til indbygning i låge

Indbygningsadapter til hovedafbryder til montage i Rittal forbindelsesskabssystem VX25, TS 8 og VX SE. Ved hjælp af indbygningsadapteren til hovedafbryder kan et hovedafbryderhåndtag monteres fast og indlejret i en skabslåge.

Funktioner

Best.nr.	SZ 7993.146
Produktbeskrivelse	Indbygningsadapter til hovedafbryder til montage i Rittal forbindelsesskabssystem VX25, TS 8 og VX SE. Ved hjælp af indbygningsadapteren til hovedafbryder kan et hovedafbryderhåndtag monteres fast og indlejret i en skabslåge.
Materiale	Stålplade, 1,5 mm
Overflade	Pulverlakeret, strukturlak
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kontaktholder Pakningsrammer Cellepolyetylen
Passer til lågebredde	500 mm
Indbygningsmuligheder	Kontaktholderen til anbringelse af drejemotoren monteres umiddelbart foran lågen på et eller to systemchassiser
Montageanvisning	Hullet til gennemføring af drejemotoren kan anbringes individuelt. Der medfølger en klæbetætning af cellepolyetylen til brug på bagsiden af tætningsrammen, der presses ind mod montagepladen ved lukket låge.
Dimensioner	Bredde: 310 mm Højde: 450 mm Dybde: 90 mm
Passer til skabstype	VX VX SE TS

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5.72
Bruttovægt	6.72
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177953109
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217