Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.600

Accesorios de conexión: para configuración propia

Estado: 6/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.600 - Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/ casquillo

Casquillos y conectores para la confección individualizada de cables de conexión.

Características

Referencia	SZ 2500.600
Ejecución	Casquillo, 3 polos
Cross-section, nominal	1,5 mm²
Dimensiones	Anchura: 17,9 mm Altura: 14 mm Profundidad: 63,6 mm
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares	0,25 - 1,5 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, monofilares AWG	AWG 16 - AWG 22
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	0,25 - 1 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	AWG 18 - AWG 22
Tensión de servicio	100 V - 240 V
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0,065 kg
Peso bruto	0,084 kg
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27440314

Características

Descripción producto	SZ Casquillo para luminaria LED, 3 polos, 100-240V

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK