

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.600

# Accesorios de conexión: para configuración propia

Estado: 14/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.600 - Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/casquillo

Casquillos y conectores para la confección individualizada de cables de conexión.

## Características

Referencia	SZ 2500.600
Ejecución	Casquillo, 3 polos
Cross-section, nominal	1,5 mm <sup>2</sup>
Dimensiones	Anchura: 17,9 mm Altura: 14 mm Profundidad: 63,6 mm
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Conexión de conductores cilíndricos, monofilares AWG	AWG 16 - AWG 22
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	0,25 - 1 mm <sup>2</sup>
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	AWG 18 - AWG 22
Tensión de servicio	100 V - 240 V
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0,065 kg
Peso bruto	0,08 kg
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27440314

# Características

---

Descripción producto

SZ Casquillo para luminaria LED, 3 polos, 100-240V

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UR + C-UR (recognized)

Explicaciones

Declaración del fabricante  
Declaración de conformidad  
Declaración de conformidad UK