

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.711

# Caja de bases de enchufe

Estado: 22/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.711 - Caja de bases de enchufe para luminaria LED

La caja de bases de enchufe crea, en combinación con la iluminación LED, un sistema modular flexible para aplicación internacional.



## Características

Referencia	SZ 2500.711
Descripción producto	La caja de bases de enchufe crea, en combinación con la iluminación LED, un sistema modular flexible para aplicación internacional.
Ventajas	Los mismos accesorios de conexión que para la luminaria LED Posibilidad de montaje en cascada con iluminación LED Posibilidad de montaje flexible en todo el armario y en el marco tubular de puerta Posicionamiento ergonómico de la caja de bases de enchufe en superficies Sin necesidad de cableado adicional gracias a una técnica de conexión sencilla y a la integración en el circuito de la iluminación LED
Material	Plástico
Color	RAL 7016
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posibilidades de conexión	Alimentación, 3 polos Cableado de paso, 3 polos

# Características

Observación	Según la aplicación, se precisa un cableado de paso o una alimentación trifásica
Dimensiones	Anchura: 163 mm Altura: 68 mm Profundidad: 43,5 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...55 °C
Enchufes	GB (tipo G, BS 1363)
Tensión de servicio	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,275 kg
Peso bruto	0,281 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,6
Código arancelario	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Descripción producto	SZ Caja de bases de enchufe para luminaria LED, UK (tipo G, BS 1363), 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 1 P.

# Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad PCF-declaration
---------------	---