

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5380.830

# Armoire de rangement des câbles VX IT

État: 21/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5380.830 - Armoire de rangement des câbles VX IT

Pour la pose, la fixation et le stockage de câbles ou comme enveloppe vide pour des confinements avec des LCP en nombres impairs.



## Caractéristiques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Référence              | VX 5380.830  |
| Description produit    | Pour la pose, la fixation et le stockage de câbles ou comme enveloppe vide pour des installations avec des unités de refroidissement par liquide (LCP) en nombres impairs.   |
| Avantages              | Logement optimal des excédents de câbles et gestion structurée des câbles  |
| Domaines d'application | Comme armoire de gestion de câbles intégrée dans une rangée de baies serveurs ou réseaux<br>Comme enveloppe vide pour un ajustement symétrique dans un confinement d'allée avec un nombre inégal de LCPs dans deux rangées<br>Comme réserve d'espace pour l'intégration ultérieure et aisée d'un LCP |
| Matériau               | Tôle d'acier<br>Aluminium  |
| Finition               | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre  |
| General colour         | RAL 7035   |

# Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Couleur                     | Coffret : RAL 7035<br>Face avant : RAL 9005  |
| Composition de la livraison | Ossature d'armoire avec porte avant et arrière<br>Porte aluminium à l'avant, pleine avec bandeau design noir, charnières 180°<br>Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°<br>Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E<br>2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles<br>3 rails de montage VX montés chacun à gauche et à droite |
| Dimensions                  | Largeur: 300 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 1.000 mm   |
| Modèle                      | Armoire de rangement pour câbles   |
| Remarque                    | Un panneau latéral est nécessaire pour la mise en place au début / à la fin d'une rangée de baies.   |
| Matériau de base            | Aluminium  |
| Unité d'emballage           | 1 p.   |
| Poids net                   | 90 kg  |
| Poids brut                  | 90 kg  |
| Numéro du tarif douanier    | 94032080   |
| ETIM 9                      | EC000721   |
| ECLASS 8.0                  | 27182003   |
| Description produit         | Armoire de rangement des câbles VX IT, LHP 300 x 2000 x 1000 mm  |

## Approbation

|             |          |
|-------------|----------|
| Certificats | Finition |
|-------------|----------|

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité