

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 7993.146**

**Főkapcsoló-beépítőadapter**

Állapot: 2026.06.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 7993.146 - Főkapcsoló-beépítőadapter ajtó beépítéshez

Főkapcsoló beépítő adapter Rittal VX25, TS 8 és VX SE szekrényrendszerekbe. A főkapcsoló beépítő adapterrel a főkapcsoló fogantyú rögzítetten és hátrátoltan építhető be a kapcsolószekrény ajtajába.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 7993.146
Termékleírás	Főkapcsoló beépítő adapter Rittal VX25, TS 8 és VX SE szekrényrendszerekbe. A főkapcsoló beépítő adapterrel a főkapcsoló fogantyú rögzítetten és hátrátoltan építhető be a kapcsolószekrény ajtajába.
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Porszórt, strukturalakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kapcsoló rögzítési hely Tömítőkeret Zártcellás polietilén
Megfelelő az ajtószélességhez	500 mm
Beépítési lehetőségek	A forgóhajtás rögzítésére szolgáló kapcsolórögzítőt közvetlenül ajtó elé kell beszerelni egy vagy két rendszersínre
Szerelési utasítás	A forgatóhajtás átvezetéséhez a furat egyedileg elhelyezhető. A tömítőkeret hátoldalához mellékelve van egy zártcellás polietilén ragasztótömítés, amely zárt ajtó esetén a szerelőlemezhez préselődik.
Méret	Szélesség: 310 mm Magasság: 450 mm Mélység: 90 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz	VX VX SE TS

# Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,72 kg
Bruttó tömeg	6,72 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	SZ main switch installation adapter for door width 500 mm