

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230

Считыватель транспондера

Состояние: 18.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - Считыватель транспондера для СМС III

Считывающие устройства для контролируемого открывания двери с помощью транспондера.

Функции

Арт. №	IT 7030.230
Исполнение	Считыватель транспондера
Описание продукта	Считыватель транспондера СМС III, для разблокировки дверей стоек и помещений, подключение к Процессорному блоку через блок доступа СМС III, со встроенным индикатором статуса, разблокировка картой транспондера.
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Для индикации состояния используется встроенный светодиод
Области применения	Для монтажа на двери шкафа или рядом с дверью помещения.
Принцип действия	Разблокировка двери происходит после авторизации пользователя. Права доступа могут быть настроены с помощью программного обеспечения Процессорного блока СМС III или IoT-интерфейса. Электропитание обеспечивается при подключении к блоку доступа CAN-Bus системы СМС III.
Материал	Пластик
Цвет	Корпус: RAL 7035 Передняя часть: RAL 9005
Комплект поставки	Считыватель транспондера Кабель подключения Руководство по эксплуатации Соответствие дизайну обзорной двери TS 8 Монтажный материал 3 транспондерные карты
Длина кабеля подключения	3 м

Функции

No. of participants per IoT interface (max.)	16
No. of participating PU compact (max.)	2
No. of participating PU (max.)	16
Указание	Макс. 5 шт. на PU при питании через PoE
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 190 мм Глубина: 25 мм
Диапазон рабочих температур	0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,25 kg
Gross weight	0,296 kg
Код ТНВЭД	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Описание продукта	DK Считыватель транспондера СМС III, для разблокировки дверей стоек и помещений, подключение к Процессорному блоку СМС III, через блок доступа СМС III, разблокировка картой транспондера

Одобрения

Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии
------------	---