


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.600

### Accesorios de conexión: para configuración propia

Estado: 29/01/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.600 - Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/casquillo

Casquillos y conectores para la confección individualizada de cables de conexión.

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia   | SZ 2500.600   |
| Ejecución  | Casquillo, 3 polos  |
| Cross-section, nominal                               | 1.5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Dimensiones  | Anchura: 17,9 mm<br>Altura: 14 mm<br>Profundidad: 63,6 mm |
| Conexión de conductores cilíndricos, unifilares      | 0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>                                |
| Conexión de conductores cilíndricos, monofilares AWG | AWG 16 - AWG 22   |
| Conexión de conductores cilíndricos, multifilares    | 0,25 - 1 mm <sup>2</sup>                                  |
| Conexión de conductores cilíndricos, multifilares    | AWG 18 - AWG 22   |
| Tensión de servicio                                  | 100 V - 240 V   |
| Unidad de embalaje                                   | 5 pza(s).   |
| Peso neto  | 0.065   |
| Peso bruto   | 0.08  |
| Código arancelario                                   | 85369095  |
| EAN  | 4028177918733   |
| ETIM 9   | EC002567  |
| ETIM 8   | EC000458  |

# Características

---

ECLASS 8.0

27440314

## Aprobaciones

---

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Aprobaciones | UR + C-UR (recognized) |
|--------------|------------------------|

---

|               |   |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|