

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.650

**Akcesoria przyłączeniowe do
samodzielnego konfekcjonowania**

Stan: 04.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.650 - Akcesoria przyłączeniowe do samodzielnego konfekcjonowania do lampy systemowej LED, wtyczka/gniazdko

Gniazda i wtyki do indywidualnego konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych.

Cechy

Nr kat.	SZ 2500.650
Wersja	Wtyk, 2-biegunowy
Cross-section, nominal	1,5 mm ²
Wymiary	Szerokość: 15,6 mm Wysokość: 13,2 mm Głębokość: 61,6 mm
Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych	0,25 - 1,5 mm ²
Podłączenie przewodów okrągłych, jednożyłowych AWG	AWG 16 - AWG 22
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych	0,25 - 1 mm ²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych	AWG 18 - AWG 22
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,045 kg
Masa brutto	0,07 kg
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27440314

Cechy

Opis produktu

SZ Wtyk, do przewodu połączeń pośrednich, 2-bieg., 100-240 V,
Akcesoria przyłączeniowe do samodzielnego konfekcjonowania

Aprobaty

Aprobaty

UR + C-UR (recognized)

Wyjaśnienia

Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK