

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.620

**Priključni pribor za samodejni
priklop**

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.620 - Priključni pribor za samodejni priklop za LED sistemsko luč, priključek/vtičnica

Vtičnice in konektorji za individualno sestavljanje priključnih kablov.

Features

Št. Modela	SZ 2500.620
Zasnova	Vtičnica, 2-polna
Opis izdelka	Vtičnice in vtikači za individualno sestavljanje priključnih kablov.
Cross-section, nominal	1,5 mm ²
Mere	Širina: 15,6 mm Višina: 13,2 mm Globina: 61,6 mm
Priklop okroglih vodnikov, enožilni	0,25 - 1,5 mm ²
Priklop okroglih vodnikov, enožilnih	AWG 16 - AWG 22
Priklop okroglih vodnikov, večžični	0,25 - 1 mm ²
Priklop okroglih vodnikov, večžični	AWG 18 - AWG 22
Nazivna delovna napetost	100 V - 240 V
Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,05 kg
Bruto teža	0,067 kg
Carinska tarifna številka	85369095
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27440314
Opis izdelka	SZ Jack, for power supply and through-wiring, 2-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK
