

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.707 RiLineX cihaz taşıyıcı

Durum: 25.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.707 - RiLineX cihaz taşıyıcı Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri

Cihaz adaptörü 54 mm. Cihazların geçmeli montajı.



## Özellikleri

Model numarası	RX 9360.707
Dizayn	Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri
Fayda	DIN ray montajı için montaj ekipmanı, örn. motor yol vericileri Cihaz destek raylarının basit tak-çıkarma kilitlemesi İsteğe bağlı cihaz kayma koruması Uyumlu aksesuarlar sayesinde ürün çeşitliliğinin azaltılması Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Bara merkez mesafesi	60 mm
Ölçüler	Genişlik: 54 mm Yükseklik: 239,4 mm Derinlik: 36,2 mm
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

## Özellikleri

Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Kutup sayısı	3 kutuplu
Taşıyıcı ray sayısı	1
Anma gerilimi	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,26 kg
Brüt ağırlık	1,278 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	7,69
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
Ürün açıklaması	RX cihaz taşıyıcısı G: 54 mm, temassız

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration